

TERMÉK ADATLAP



RF430I4

Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő
(Fresnel-lencsés)

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő (Fresnel-lencsés)
- KÜLTÉRI KIVITEL
- KISÁLLAT VÉDETT
- érzékelési távolság: 15 méter
- működési frekvencia 433 MHz (433-63 termékekkel kompatibilis pl. ATS1236)
- telepítési magasság: 3-6 méter
- méret: 120x95x70 mm
- 3 év elem élettartam
- BRONZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	2 x 3 V, CR123
Áramfelvétel	50 µA
Akkumulátorok	CR123
Akkumulátor-élettartam	3 év

Bemenetek / kimenetek

Szerelési magasság	6 Méterig változó / optimális magasság 3 m teljes hatótávolsághoz
--------------------	---

Fizikai jellemzők

Vízszintes optikai tengely beállítása	90° pásztázás
Fizikai méretek	70 x 120 x 75 mm
Szín	Bronz
Anyag	Nagy nyomású ABS műanyag HDPE fedéllel, UV stabilizált

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25 és +65°C között
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP65

Egyéb jellemzők

Típus	Kültéri érzékelők
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt

RF430I4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Fresnel-lencse	20 zónák minden detektálási elemhez, amelyeket függőnycsúszkákka lehet elfedni
Pulzusszám	1 vagy 2
LED	Piros: Sétátesztjelző
Maximális érzékelési távolság	15 m
Lefedettségi (látómező)	14° és 70° közötti detektálási szög, maximumban 15 m x 13 m lefedettség.
Függőleges optikai tengely beállítása	45° dőlés
Alákúszásvédelem	Nem
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	433 MHz öröklés
Nettó tömeg	218 g
Szállítási tömeg	351 g
Megfelelőség	CE