

TERMÉK ADATLAP

RF581I4

Vezeték nélküli füst- és hőérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Vezeték nélküli füst- és hőérzékelő
- legacy 433 MHz működési frekvencia
- önálló működésre is képes
- csak füstként / csak hőként / füst és hőként is használható
- állítható füst érzékenység
- állítható hő érzékenység
- beépített hangjelző 8-féle választható hanggal
- 85dBA hangerő 3m távolságban
- teszt gomb és állapot jelző LED
- szabotázs kapcsoló
- helyi alacsony akku hangjelzés
- -10 és +55 °C közötti működés
- 2 x 3V CR123A vagy DL123 elem szükséges (bővíthető plusz 2 elemmel)
- 5 év elem élettartam (10 év plusz elemekkel)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	2,4–3,3 VDC
Áramfelvétel	30 µA (készenlétes) 200 mA (riasztó) 60 mA (teszt)
Akkumulátorok	2 x 3 V (CR123A vagy DL123) 5-10+ év (becsült akkumulátor-élettartam, a beszerelt akkumulátorok számától függően) Hangos riasztás 45 másodpercenként (alacsony akkumulátor jelzés)

Bemenetek / kimenetek

Hangjelző kimenete	85 dB 3 m (folyamatos hangszín)
--------------------	---------------------------------

Fizikai jellemzők

Detektor méretei	109 x 62 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–55°C
Tárolási hőmérséklet	0–30°C
Relatív páratartalom	Akár 90%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Típus	Füstérzékelők
Típus	Hő, füst
Beépített hangszó	Igen

RF581I4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állapot LED

Érzékenység

Magas

Vezetékes/vezeték nélküli

Vezeték nélküli frekvencia

Vandálbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Szabványok

Igen

Magas: 0,08 dB/m / Alacsony: 0,12 dB/m (füst)

58°C / Alacsony: 72°C (hő)

Vezeték nélküli

433 MHz öröklés

Igen

CE

EN14604

BS5446-2