

DATASHEET

EN54C-3A17LCD

EN54C 27

MAIN FEATURES

- EN54C 27
- 6V/3A/2x17Ah/LCD power supply for fire alarm systems



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply

Kimenő tápfeszültség	27.6 VDC
Tápegység	Kapcsoló üzemű

Inputs / outputs

Általános hiba kimenet	Igen
Bejövő 230 VAC hiba kimenet	Igen
Külön biztosítékkal védett AUX kimenet	2 (max terhelésig)
Külső hiba bemenet	Igen
Külső szabotázs bemenet	Igen

Physical characteristics

Max. akku méret (12V)	17 Ah x 2
Szín	Piros

Environmental characteristics

Működési hőmérséklet	-5 °C és +40 °C között
----------------------	------------------------

Other characteristics

Akku töltő áram (A)	0.8
AUX biztosíték	Üveg
Doboz magasság (mm)	406
Doboz szélesség (mm)	390
Max. külső (AUX) terhelés (A)	2.2

EN54C-3A17LCD

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minősítés

Működés

Sorozat

Szabotázs kapcsoló a dobozon

Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)

Vizuális visszajelzés

Típus

EN54-4 (tűz)

Szünetmentes

RED POWER plus

Igen

3.0

LCD kijelző / Állapot LED-ek

LCD sorozat