

TERMÉK ADATLAP

EN54C-5A17

Kimenő tápfeszültség: 27.6 VDC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 27.6 VDC
- Minősítés: EN54-4 (tűz)
- Sorozat: RED POWER plus
- Működés: Szünetmentes
- Tápegység: Kapcsoló üzemű
- Max. külső terhelés: 4.2 A
- Akku töltő áram: 0.8 A
- Teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 5.0 A
- Max. akku méret (12V): 17 Ah x 2
- Külön biztosítékkal védett AUX kimenet: 2 (bővíthető)
- AUX biztosíték: Üveg
- Doboz méret: 390 x 406 x 88 mm
- Szín: Piros
- Vizuális visszajelzés: Állapot LED-ek
- Általános hiba kimenet: Igen
- Bejövő 230 VAC hiba kimenet: Igen
- Külső hiba bemenet: Igen
- Külső szabotázs bemenet: Igen
- Szabotázs kapcsoló a dobozon: Igen
- Egyéb jellemzők: EN54C-LB4 modullal 4 x 0.5A független AUX kimenet / EN54C-LB8 modullal 8 x 0.5A független AUX kimenet
- Működési hőmérséklet: -5 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimenő tápfeszültség	27.6 VDC
Tápegység	Kapcsoló üzemű

Bemenetek / kimenetek

Általános hiba kimenet	Igen
Bejövő 230 VAC hiba kimenet	Igen
Külön biztosítékkal védett AUX kimenet	2 (max terhelésig)
Külső hiba bemenet	Igen
Külső szabotázs bemenet	Igen

Fizikai jellemzők

Max. akku méret (12V)	17 Ah x 2
Szín	Piros

EN54C-5A17

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-5 °C és +40 °C között
----------------------	------------------------

Egyéb jellemzők

Akku töltő áram (A)	0.8
AUX biztosíték	Üveg
Doboz magasság (mm)	406
Doboz szélesség (mm)	390
Max. külső (AUX) terhelés (A)	4.2
Minősítés	EN54-4 (tűz)
Működés	Szünetmentes
Sorozat	RED POWER plus
Szabotázs kapcsoló a dobozon	Igen
Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)	5.0
Vizuális visszajelzés	Állapot LED-ek
Típus	LED sorozat