

TERMÉK ADATLAP

TVK-610

TruVision joystickos kezelő egység LCD kijelzővel

TULAJDONSÁGOK

- TruVision joystickos kezelő egység LCD kijelzővel
- NVR / DVR / dekóder / analóg PTZ kamera / IP PTZ kamera vezérlésére egyaránt alkalmas
- RS-485-n és IP-n keresztüli vezérlés
- 4 irányú joystick
- PTZ preset és járórútvonal
- web böngészőn keresztüli konfigurálás
- 435 x 193 x 110 mm
- 12 Vdc tápellátás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	12 VDC
Tápfeszültség	12 V

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	435 x 193 x 110 mm
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 90%-ig

Egyéb jellemzők

Billentyűzet / vezérlő típus	Analóg / soros, IP
Joystick típus	4-tengelyű
Gombok	Numerikus és funkcionális
Kijelző típusa	128 x 64 pixeles kijelző
Kapcsolati interfész	Ethernet, RS-485
Hálózati interfész	10 / 100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
USB	USB 2.0
Teljesítményfelvétel	<= 4,5 W
Nettó tömeg	1 kg
Megfelelőség	CE, RoHS, WEEE

TVK-610

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Eszközök

TruVision PTZ kamerák: TruVision IP kompakt PTZ kamerák TruVision IP teljes méretű PTZ kamerák TruVision rozsdamentes acél IP PTZ kamerák TruVision TVI PTZ kamerák TruVision felvevők: TVN 11 sorozat TVN 21 sorozat TVN 22 sorozat TVN 23 sorozat TVR 15HD sorozat TVR 16 TVR 17 TVR 45HD sorozat TVR 46 sorozat TruVision dekóderek: TVE-DEC11, TVE-DEC12, TVE-DEC13 TruVision kódolók és nem PTZ IP kamerák: Csak bemenetként. Részletesebb információkért lásd a konfigurációs kézikönyvet (A melléklet).