

TERMÉK ADATLAP

TX-1011-03-1

Rádiófrekvenciás NYITÁSÉRZÉKEŐ

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás NYITÁSÉRZÉKEŐ
- FEHÉR
- 868 MHz-GEN2
- elméleti hatótávolsága nyílt terepen 400 méter
- külső kontaktus illesztése lehetséges
- érzékelő méretei: 102x32x32mm
- mágnes méretei: 10x39x9mm
- elem becsült élettartama kb. 3-5 év
- 1 elemmel szállítva
- ajánlott elem Duracell DL123A

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátorok	1 x 3 V lítium
Akkumulátor-élettartam	3-5 év

Fizikai jellemzők

Érintkező/érzékelő méretei	102 x 32 x 32 mm
Szín	Fehér

Egyéb jellemzők

Típus	Nyitásérzékelők
Alkalmazási típus	Felületre szerelt
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz
Nyílt téri hatótávolság	400 m
Működési rés	10 mm max.
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Tanúsítás	EN50131, F&P, INCERT, RECLAIM