

TERMÉK ADATLAP

TX-5011-03-3

Rádiófrekvenciás REZGÉS- és NYITÁSÉRZÉKELŐ

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás REZGÉS- és NYITÁSÉRZÉKELŐ
- BARNÁ
- 868 MHz-GEN2
- elméleti hatótávolsága nyílt terepen 400 méter
- érzékelő méretei: 114x32x32mm
- mágnes méretei: 12x39x13mm
- elem becsült élettartama kb. 5 év
- 1 elemmel szállítva
- ajánlott elem Duracell DL123A

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	10 μ A (tipikus készenléti állapot)
Akkumulátorok	1 x 3 V lítium
Akkumulátor-élettartam	3-5 év

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	114 x 32 x 32 mm
Szín	Barna

Egyéb jellemzők

Típus	Rezgés- és nyitásérzékelők
Terméktípus	Mágneses érintkezés, lökés hatás anatórral
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz AM